

Microsoft (R) Windows (R) 2000/XP  
TFU-PR11X, TGU-PR11X  
UHF対応ラベルプリンタ  
ドライバインストールマニュアル

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2006

## 1. 動作環境, 対象装置

### 1) 動作環境

Windows 2000 Professional 日本語版  
Windows XP Professional 日本語版

### 2) 対象装置

TFU-PR11X  
TGU-PR11X

注) Xは英数字

## 2. ドライバ解凍方法

ダウンロードしたファイルは自己解凍書庫になっています。  
適当なディレクトリにダウンロード後、実行して解凍してください。  
ダウンロードしたファイルがあるディレクトリにRFLPUDriver\VXXLXXフォルダ  
(XX部分はドライバ版数) が作成され、そのフォルダの下にドライバイン  
ストール用ファイルが解凍されます。

### 解凍後のファイル一覧

- ・ RFLPU\_Drv.dll
- ・ RFLPU\_DrvDLL.ini
- ・ RFLPU\_USBIF\_Drv.dll
- ・ SatoUSB.dll
- ・ setup.bat
- ・ drvcopy.bat

## 3. ドライバインストール方法

本ドライバは、以下の方法でインストールしてください。なお、新規イン  
ストール時及びドライバ更新時とも同じ手順です。  
なお、インストール元は必ずしもフロッピーディスクである必要はありませ  
ん。以下ではフロッピーディスク a: にドライバインストール用ファイルが  
あるものとして説明します。

- (1) 添付アクセサリCD-ROM内のプリンタドライバをインストールしてくだ  
さい。インストール方法は、アクセサリCD-ROM内の説明書に従ってくだ  
さい。
- (2) アクセサリCD-ROM内のプリンタドライバのインストールが完了したら、  
Windowsを再起動し、管理者権限を持つアカウント (Administratorsグル  
ープに属しているアカウント) でログオンしてください。
- (3) a: ドライブに本ドライバの記録されたディスクを挿入してください。
- (4) [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行...]を選択して  
ください。
- (5) "a:¥setup.bat" と入力し、[OK]ボタンを押してください。  
コンソール画面が出て、インストールが始まります。
- (6) インストールが正常終了すると、コンソール画面に  
"正常にドライバセットアップが完了しました。"  
のメッセージが出ます。
- (7) コンソール画面を閉じてください。
- (8) フロッピーディスクをフロッピードライブから抜いた後、以下を実施  
してドライバが正常にインストールされているか確認してください。  
・ Windowsディレクトリ (一般的にはC:\WINNT又はC:\WINDOWS) の下の  
以下の各ファイルを右クリックし、「プロパティ」→「バージョン情  
報」タブ→「詳細」の「項目」欄の「製品バージョン」を選択し、  
「値」がそれぞれ以下であることを確認。  
1) RFLPU\_Drv.dll → 「1.0.0.9」であることを確認。  
2) RFLPU\_USBIF\_Drv.dll → 「1.0.1.0」であることを確認。  
3) SatoUSB.dll → 「1.0.1.0」であることを確認。
- (9) ラベルプリンタ側の通信設定にて、「通信プロトコル」内の以下設定  
について、装置タイプ毎に以下の通り設定してください。  
なお、設定手順詳細は、ラベルプリンタ添付の説明書を参照してくだ  
さい。  
1) LAN接続タイプの場合: ステータス3  
2) USB接続タイプの場合: ドライバ専用プロトコル
- (10) 以上でドライバのインストールは完了です。Windowsを再起動してく  
ださい。