

---

# BOLETIN DE SOPORTE TECNICO DE PERIFERICOS

(Serie DISCOS MO)

<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Asunto</b>
<b>BSTMO-1/01 rev.4</b>	<b>21 de Junio de 2001</b>	<b>Soporte de unidades MO en MacOS X 10.0, 10.0.1 y 10.0.3</b>

Soporte Técnico OEM  
Dpto. de Marketing OEM  
FUJITSU ICL ESPAÑA S.A.

## **INTRODUCCION**

Se indican los resultados de las pruebas de uso de unidades MO bajo MacOS X versiones 10.0, 10.0.1 y 10.0.3, con los manejadores y utilidades incluidos en el propio Sistema Operativo.

### **USO DE UNIDADES MO EN MacOS X VERSIONES 10.0, 10.0.1 y 10.0.3**

#### General

- No es posible instalar MacOS X en una media MO, por lo que no se puede arrancar el sistema desde una unidad MO.
- La utilidad "Utilidades de Disco" incluida en MacOS X se puede utilizar para crear y formatear las particiones, pero no se puede realizar un formato de bajo nivel de la media MO.
- Sólo se puede usar formato HFS+ y una única partición.
  - Aunque se pueden formatear las medias en formatos HFS y UFS (Unix), se producen errores de lectura/escritura.
  - Aunque se pueden formatear las medias en formato FAT-16/32, no se pueden montar.
  - Las medias formateadas en Windows (FAT-16/32) no se pueden montar.
  - Aunque se pueden crear varias particiones, no se montan todas.

Unidades ATAPI: Se pueden utilizar.

- La unidad se puede utilizar normalmente desde la versión inicial 10.0

Unidades SCSI: No se pueden utilizar.

- MacOS X no incluye soporte para unidades SCSI removibles, ni Apple tiene planeado el desarrollo. FJ va a desarrollar un driver, que estará disponible sobre el mes de Octubre/2001.
- Mientras no está disponible el driver, se puede usar la unidad SCSI a través del kit conversor USB-SCSI.

Unidades IEEE-1394: Se pueden utilizar

- Si se conectan varias unidades MO, no se pueden expulsar varias medias a la vez. Hay que expulsar las medias de las diferentes unidades una a una.

Unidades USB (kit conversor USB a SCSI): Se pueden utilizar.

- Se puede utilizar normalmente a partir de la versión 10.0.1. En la versión 10.0, MacOS X no reconoce las medias de 2 KBytes/sector (640 MB y 1.3 GB).
- La unidad SCSI se puede configurar tanto como Dispositivo SCSI Tipo 7 (MO) o como Tipo 0 (DASD).