

# MOドライブ ディップスイッチ設定表

## 対象製品型名

- SMB-230D2/230D3/230D4
- SMB-230M2/230M3/230M4
- SMB-640D/640D2
- SMB-640MAC
- SMB-640M/640M2

# ディップスイッチの設定

SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6
スイッチ 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
スイッチ 2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
スイッチ 3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
スイッチ 4	OFF HDDモード / ON MOモード						
スイッチ 5	OFF その他機種接続用 / ON Apple製Macintosh接続用						
スイッチ 6	OFF その他機種接続用 / ON NEC製PC-98シリーズ接続用						
スイッチ 7	OFF 内部終端抵抗 OFF / ON 内部終端抵抗 ON						
スイッチ 8	未使用（通常はOFFでお使いください）						

※出荷時設定はSCSI-ID：4番、「スイッチ1、2：OFF スイッチ3：ON」です。

## (1) SCSI-ID番号を設定する範囲・制限について

- ①富士通製FM-R、FM-TOWNSは、0～4の範囲で設定してください。
- ②その他機種パソコンは、0～6の範囲で設定してください。
- ③ユニットを2台以上、あるいは他のSCSI装置と接続する場合は、SCSI-ID番号が重ならないように設定してください。

## (2) スイッチ設定について

- ①スイッチ 5、スイッチ 6 共にOFFの状態、AT互換機、富士通製FM-R、FM-TOWNS(※)接続用となります。

※富士通製FM-R、FM-TOWNSシリーズ接続時は、スイッチ 4 / OFFのHDDモードでご使用ください。

対応OSは、MS-DOS ver5.0以上、Windows 3.1のみです。

また、SMB-640\*で利用できる最大MO媒体サイズは540MBです。

- ②スイッチ 5 / ON、スイッチ 6 / OFFの状態、Apple製Macintosh接続用となります。
- ③スイッチ 5 / OFF、スイッチ 6 / ONの状態、NEC製PC-98シリーズ接続用となります。