

設置諸元一覧表

■ PS5000/NLPシリーズ

型名	外形寸法(mm)			重量(kg)	サービスエリア(mm)				入力電源		所要電力(kVA)		発熱量(MJ/h)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	電圧	相	稼働中	待機中	稼働中	待機中	
PS5600C	2,800	990	1,550	1,670	900	900	900	900	200V	三相	23	1.6	75.0	5.3	ボルト端子(M8用)
PS5600B	2,800	990	1,550	1,670	900	900	900	900	200V	三相	23	1.6	75.0	5.3	ボルト端子(M8用)
PS5600A	2,800	990	1,550	1,670	900	900	900	900	200V	三相	23	1.6	75.0	5.3	ボルト端子(M8用)
PS5230C	2,410	890	1,550	1,040	900	900	900	900	200V	三相	11	0.9	36.0	3.0	ボルト端子(M6用)
PS5230B	2,410	890	1,550	1,035	900	900	900	900	200V	三相	11	0.9	36.0	3.0	ボルト端子(M6用)
PS5230A	2,410	890	1,550	1,035	900	900	900	900	200V	三相	11	0.9	36.0	3.0	ボルト端子(M6用)
PS5110B	1,280	780	1,200	500	900	850	500	850	200V	単相	4.6	0.7	16.5	2.5	ボルト端子(M6用)
PS2400A	2,430	890	1,550	1,225	900	900	900	900	200V	三相	21	1.5	68.0	4.6	ボルト端子(M8用)
F6760D	2,350	890	1,500	1,000	900	900	900	900	200V	三相	18	1.5	54.8	4.2	ボルト端子(M8用)
F6760E	2,350	890	1,500	1,000	900	900	900	900	200V	三相	18	1.5	54.8	4.2	ボルト端子(M8用)
F6700D	2,700	890	1,500	1,500	900	900	900	900	200V	三相	16	5	46.0	16.8	ボルト端子(M8用)
F6700E	2,700	890	1,500	1,500	900	900	900	900	200V	三相	16	5	46.0	16.8	ボルト端子(M8用)
PS2160A	2,300	890	1,550	990	900	900	900	900	200V	三相	11	0.9	36.0	3.0	ボルト端子(M6用)
PS2160W	3,000	890	1,700	1,440	900	900	900	1,000	200V	三相	18	0.9	59.0	3.0	ボルト端子(M8用)
F6761E	2,600	890	1,550	990	900	900	900	900	200V	三相	11	0.9	36.0	3.0	ボルト端子(M6用)
F6761W	3,000	890	1,700	1,440	900	900	900	1,000	200V	三相	18	0.9	59.0	3.0	ボルト端子(M8用)
F6762D	1,850	880	1,380	930	900	900	900	900	200V	三相	8	1.2	27.2	4.2	ボルト端子(M6用)
F6762E	1,850	880	1,380	930	900	900	900	900	200V	三相	8	1.2	27.2	4.2	ボルト端子(M6用)

※販売終了した製品を含みます。

設置諸元一覧表

■ PS5000/NLPシリーズ

型名	外形寸法(mm)			重量(kg)	サービスエリア(mm)				入力電源		所要電力(kVA)		発熱量(MJ/h)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	電圧	相	稼働中	待機中	稼働中	待機中	
F6712E	1,850	880	1,380	930	900	900	900	900	200V	三相	8	1.2	27.2	4.2	ボルト端子(M6用)
F6762D2	1,990	880	1,380	1,130	900	900	900	900	200V	三相	8	1.2	28.8	4.2	ボルト端子(M6用)
F6763E	1,280	810	1,200	540	900	850	500	850	200V	単相	4.5	0.6	15.5	2.1	ボルト端子(M6用)
F6764E	1,280	810	1,200	540	900	850	500	850	200V	単相	4.5	0.6	13.6	2.1	ボルト端子(M6用)
F6765D	1,280	780	1,200	550	900	850	500	850	200V	単相	4	0.6	13.6	2.1	ボルト端子(M6用)
F6765N	1,280	780	1,200	550	900	850	500	850	200V	単相	4	0.6	13.6	2.1	ボルト端子(M6用)
F6765D2	2,425	780	1,200	740	900	850	500	500	200V	単相	4.5	0.8	15.3	2.8	ボルト端子(M6用)
F6715E	1,550	880	1,280	800	900	900	900	900	200V	三相	5.5	3.3	16.7	10.0	ボルト端子(M6用)
F6768E	900	780	1,200	300	900	850	500	850	100V	単相	2.7	0.6	9.2	2.1	ボルト端子(M6用)
F6768F	900	780	1,200	300	900	850	500	850	200V	単相	2.7	0.6	9.2	2.1	ボルト端子(M6用)
F6768C	900	780	1,200	300	900	850	500	850	100V	単相	2.7	0.6	9.2	2.1	ボルト端子(M6用)
F6768D	900	780	1,200	300	900	850	500	850	200V	単相	2.7	0.6	9.2	2.1	ボルト端子(M6用)
F6718C	1,280	790	1,200	550	850	850	850	850	100V	単相	3.5	1.5	10.0	4.2	ボルト端子(M6用)
F6718D	1,280	790	1,200	500	850	850	850	850	200V	三相	3.5	1.5	10.0	4.2	ボルト端子(M6用)
F6716D	1,400	790	1,280	700	800	800	800	800	200V	三相	3.5	2.5	10.0	7.1	ボルト端子(M6用)
F6718K	1,580	840	1,210	650	850	850	850	850	200V	単相	4.5	1.5	13.0	4.2	ボルト端子(M6用)
F6760D2	3,500	890	1,500	1,200	900	900	900	900	200V	三相 (用紙処理部は単相)	20	1.5	54.8	5.4	本体：ボルト端子(M8用) カッタ部：ボルト端子(M6用)

[2023年2月現在]

※販売終了した製品を含みます。

富士通株式会社

設置諸元一覧表

■ PS5000/NLPシリーズ

型名	外形寸法(mm)			重量(kg)	サービスエリア(mm)				入力電源		所要電力(kVA)		発熱量(MJ/h)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	電圧	相	稼働中	待機中	稼働中	待機中	
F6760D71	2,770	790	1,400	360	900	1,000	900	900	200V	三相	0.8	0.1	2.8	0.4	ボルト端子(M6用)
F6760D81	2,150	880	1,160	500	900	900	900	500	200V	単相	1.2	0.3	0.3	0.1	ボルト端子(M6用)
F6760D82	2,850	880	1,160	500	900	900	900	500	200V	単相	1.2	0.3	0.3	0.1	ボルト端子(M6用)
F6760D86	3,455	880	1,160	600	900	900	900	500	200V	単相	1.2	0.3	0.3	0.1	ボルト端子(M6用)
F6760D75	495	480	300	60	900	900	900	900	100V	単相	0.3	0.3	0.8	0.8	プラグAタイプ(平行2ピン)
F6760D76	495	480	300	60	900	900	900	900	100V	単相	0.3	0.3	0.8	0.8	プラグAタイプ(平行2ピン)
F6894Z11	3,000	1,200	450	210	900	900	500	900	F6760D2ジョブカッタ部より供給		-	-	-	-	F6760D2よりケーブル接続

※販売終了した製品を含みます。

設置諸元一覧表

■ CLP/LPシリーズ

型名	外形寸法(mm)			重量(kg)	サービスエリア(mm)				入力電源		所要電力(kVA)		発熱量(MJ/h)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	電圧	相	稼働中	待機中	稼働中	待機中	
F6772E	3,270	890	1,460	1,550	900	900	900	900	200V	三相	18	1.5	59.0	5.5	ボルト端子(M8用)
F6772D	3,270	890	1,460	1,550	900	900	900	900	200V	三相	18	1.5	59.0	5.5	ボルト端子(M8用)
F6774G	2,050	1,057	1,160	690	850	850	850	850	100V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子2系統用)
F6774H	2,050	1,057	1,160	690	850	850	850	850	200V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子1系統用)
F6774E	2,050	1,057	1,160	690	850	850	850	850	100V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子2系統用)
F6774F	2,050	1,057	1,160	690	850	850	850	850	200V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子1系統用)
F6774M	2,050	1,057	1,160	690	850	850	850	850	100V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子2系統用)
F6774N	2,050	1,057	1,160	690	850	850	850	850	200V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子1系統用)
F6774D	2,050	1,057	1,160	750	850	850	850	850	200V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6用)
F6722D	3,150	890	1,400	1,500	900	900	900	900	200V	三相	18	1.5	59.0	5.5	ボルト端子(M8用)
F6724C	2,050	670	1,160	620	850	850	850	850	100V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子2系統用)
F6724D	2,050	670	1,160	620	850	850	850	850	200V	単相	4.3	1.8	12.3	5.2	ボルト端子(M6ボルト端子1系統用)
F6708B	2,740	860	1,270	870	850	850	850	850	200V	単相	4.3	0.8	12.9	2.4	ボルト端子(M6用)
F6735E	910	1,090	1,100	350	900	1,000	150	600	200V	単相	3.5	0.3	10.5	1.3	3Pツイストロック型(250V/30A)
F6735D	910	1,090	1,100	350	900	1,000	150	600	200V	単相	3.5	0.3	10.5	1.3	3Pツイストロック型(250V/30A)

※販売終了した製品を含みます。

[2023年2月現在]

富士通株式会社

設置諸元一覧表

■ VSPシリーズ

型名	外形寸法(mm)			重量(kg)	サービスエリア(mm)				入力電源		所要電力(kVA)		発熱量(MJ/h)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	電圧	相	稼働中	待機中	稼働中	待機中	
VSP4980	2,430	890	1,550	1,225	900	900	900	900	200V	三相	21	1.5	68.0	4.6	ボルト端子(M8用)
VSP4971	2,300	890	1,550	990	900	900	900	900	200V	三相	11	0.9	36.0	3.0	ボルト端子(M6用)
VSP4970	2,300	890	1,550	990	900	900	900	900	200V	三相	11	0.9	36.0	3.0	ボルト端子(M6用)
VSP4960	1,850	880	1,380	930	900	900	900	900	200V	三相	8	1.2	27.2	4.2	ボルト端子(M6用)
VSP4951A	1,280	780	1,200	540	900	850	500	850	200V	単相	4	0.6	13.6	2.1	ボルト端子(M6用)
VSP4951	1,280	780	1,200	540	900	850	500	850	200V	単相	4	0.6	13.6	2.1	ボルト端子(M6用)
VSP4950	1,280	780	1,200	540	900	850	500	850	200V	単相	4	0.6	13.6	2.1	ボルト端子(M6用)
VSP4902	900	780	1,200	290	900	850	500	850	100V	単相	2.7	0.6	8.8	2.1	ボルト端子(M6用)
VSP4901	900	780	1,200	290	900	850	500	850	100V	単相	2.7	0.6	8.8	2.1	ボルト端子(M6用)
VSP4900	900	780	1,200	290	900	850	500	850	100V	単相	2.7	0.6	8.8	2.1	ボルト端子(M6用)
VSP4730B	670	677	900	99	850	850	850	850	100V	単相	1.45	0.0085【注1】	4.9	0.029【注1】	平行2ピン接地極付き
VSP4720	670	640	820	85	850	850	850	850	100V	単相	1.5	0.045【注1】	4.8	0.12【注1】	平行2ピン接地極付き
VSP4620A	468	575	595	33	1,000	100	100	100	100V	単相	0.9	0.03【注1】	3.3	0.08【注1】	平行2ピンアース線付き
VSP4540C	500	518	320	20	850	850	850	850	100V	単相	1.49	0.0058【注1】	4.75	0.018【注1】	3ピン形状(3極プラグ) 2ピン形状(アース引き出し線付2極プラグ)
VSP4540B	500	518	320	20	850	850	850	850	100V	単相	1.49	0.0058【注1】	4.75	0.018【注1】	3ピン形状(3極プラグ) 2ピン形状(アース引き出し線付2極プラグ)
VSP4530B	478	525	534	34	850	850	850	850	100V	単相	0.95	0.0085【注1】	3.2	0.029【注1】	平行2ピン接地極付き

【注1】 省エネモードで待機した場合の数値です。

※販売終了した製品を含みます。

[2023年2月現在]

富士通株式会社

設置諸元一覧表

■ VSPシリーズ

型名	外形寸法(mm)			重量(kg)	サービスエリア(mm)				入力電源		所要電力(kVA)		発熱量(MJ/h)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	電圧	相	稼働中	待機中	稼働中	待機中	
VSP3802B	710	910	1,170	165	800	700	600	600	100V/200V	単相	2.6	0.4	9.4	1.4	3P 30A 250V用ツイストロック【注2】
VSP3802A	710	910	1,170	165	800	700	600	600	100V～120V、 200V～240V	単相	2.6	0.4	9.4	1.4	3P 30A 250V用ツイストロック【注2】
VSP3802	710	910	1,170	160	800	700	600	600	100V～120V、 200V～240V	単相	2.6	0.4	9.4	1.4	3P 30A 250V用ツイストロック【注2】
VSP3710B	700	755	1,055	163	800	700	600	600	100V	単相	1.3	0.1	3.8	0.3	平行2ピン接地極付き
VSP3710A	680	760	1,046	130	800	700	600	600	100V	単相	1.3	0.1	3.8	0.3	平行2ピン接地極付き
VSP3710	680	760	1,046	125	800	700	600	600	100V	単相	1.1	0.1	3.8	0.3	平行2ピン接地極付き
VSP3601A	653	868	1,012	62	800	700	600	600	100V	単相	1.2	0.09	3.3	0.3	平行2ピン接地極付き
VSP3601	653	868	1,012	62	800	700	600	600	100V	単相	1.2	0.09	3.3	0.3	平行2ピン接地極付き
VSP2910H	645	415	347	37	800	500	300	300	100V	単相	0.6	0.014	2.1	0.04	平行2ピン接地極付き
VSP2910G	645	415	347	37	800	500	300	300	100V	単相	0.6	0.014	2.1	0.04	平行2ピン接地極付き
VSP2851B	550	317	257	16	800	500	300	300	100V	単相	0.7	0.02	1.8	0.1	平行2ピン接地極付き
VSP2851	550	317	257	18	800	500	300	300	100V	単相	0.7	0.03	1.8	0.1	平行2ピン接地極付き
VSP2750C	600	350	290	22	800	500	300	300	100V	単相	0.8	0.02	1.84	0.06	平行2ピン接地極付き
VSP2750 B	600	350	290	22	800	500	300	300	100V	単相	0.8	0.02	1.84	0.06	平行2ピン接地極付き
VSP2740B	600	350	290	17	800	500	300	300	100V	単相	0.23	0.03	0.6	0.06	平行2ピン接地極付き
VSP2740	600	350	290	17	800	500	300	300	100V	単相	0.23	0.03	0.6	0.06	平行2ピン接地極付き

【注2】 JIS-C-8303による3極30A引掛型コンセントです。類似の接地極付き2極30A引掛型（NEMA L6-30）とは異なります。

※販売終了した製品を含みます。

[2023年2月現在]

富士通株式会社

設置諸元一覧表

■ VSシリーズ

型名	外形寸法(mm)			質量(kg)	サービスエリア(mm)				入力電源		所要電力(W)		発熱量(MJ/h)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	電圧	相	稼働中(最大)	節電モード時	稼働中(最大)	節電モード時	
VS-340S	680	760	1,046	115	800	700	600	600	100V	単相	1050	20	3.8	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-320	653	544	317	33	800	500	300	300	100V	単相	900	30	3.3	0.2	平行2ピン接地極付き
VS-280	550	307	203	13	800	500	300	300	100V	単相	480	15	1.8	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-70	600	300	325	25	800	500	300	300	100V	単相	740	15	2.7	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-20	598	300	250	14	800	500	300	300	100V	単相	160	15	0.6	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-80T	600	350	290	22	800	500	300	300	100V	単相	465	15	1.7	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-80S	600	350	290	22	800	500	300	300	100V	単相	465	15	1.7	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-30T	600	350	290	17	800	500	300	300	100V	単相	180	15	0.7	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-30S	600	350	290	17	800	500	300	300	100V	単相	180	15	0.7	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-10T	570	332	130	9	800	500	300	300	100V	単相	180	15	0.7	0.1	平行2ピン接地極付き
VS-10S	570	332	130	9	800	500	300	300	100V	単相	180	15	0.7	0.1	平行2ピン接地極付き

※販売終了した製品を含みます。