

# FUJITSU Server PRIMEQUEST 1000 シリーズ SAS アレイディスクユニット/SAS アレイ コントローラの設定について

---



## はじめに

本書はSASアレイディスクユニット/SASアレイコントローラの設定についての注意点を記載しています。

- ・『PRIMEQUEST 1000 シリーズ 訂正・追記事項』(G122-E119)

SASアレイディスクユニット/SASアレイコントローラの設定についての設計上の留意事項の最新情報を掲載しています。

本書は、システム管理者を対象に書かれています。

なお、各種基準、規格への適合状況や安全上のご注意などは、以下を参照してください。

- ・『PRIMEQUEST 1000 シリーズ はじめにお読みください』(G122-E114)
- ・『PRIMEQUEST 1000 シリーズ 安全にご使用いただくために』(G122-E115)

## 改版履歴表

版数	日付	変更箇所 (変更種別)	変更内容
01	2015-04-20	新規作成	

本書を無断で複製・転載しないようにお願いします。

Copyright 2015 FUJITSU LIMITED

## 目次

改版履歴表.....	i
第 1 章 SASアレイディスクユニット/SASアレイコントローラ交換後の設定について.....	1

# 第 1 章 SAS アレイディスクユニット/SAS アレイコントローラ交換後の設定について

ここではSASアレイディスクユニット/SASアレイコントローラを交換した場合の設計上の留意事項を説明しています。

## 1.1 SAS アレイディスクユニット/SAS アレイコントローラ交換後の設定について

SAS アレイディスクユニット/SAS アレイコントローラを交換した場合、コントローラの設定値が初期値に戻ります。

設定を変更している場合は、その設定を控えておき、交換後には確認のうえ、元に戻してください。また、以下の設定を元に戻していない場合は、エラーとなる場合があります。

1. ServerViewRAID Manager から設定できる項目

■ Controller の設定値

本設定値は画面のツリービューより各 SAS アレイディスクユニット/SAS アレイコントローラカードを選択することで設定可能な設定値です。

設定項目	初期値	設定値
<u>タスク</u>		
初期化モード	標準	( )標準 ( )ファスト初期化
<u>整合性チェック</u>		
MDC レート	30	[        ](0-100)
スケジュールモード	無効	( )無効 ( )順次実行 ( )同時実行
エラー発生時の MDC の中止	無効	( )有効 ( )無効
<u>パトロールリード</u>		
パトロールリードモード	自動	( )自動 ( )手動 ( )無効
パトロールリードの繰り返し	いいえ	( )はい ( )いいえ
パトロールリードの遅延時間	168	[        ](4-1016)
最大ドライブ数	255	[        ](0-255)
パトロールリード中のエラー修復	有効	( )有効 ( )無効
SSD のパトロールリード	無効	( )有効 ( )無効
<u>その他</u>		
オートリビルド	有効	( )有効 ( )無効
<u>その他</u>		
アラームコントロール	無効	( )有効 ( )無効