

\*\*\*\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\* ロングレンジリーダライタ  
\*\* (TFU-RW742A、TFU-RW742)  
\*\*  
\*\*

ソフトウェアアップデート説明書

\*\*\*\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\* 2023年3月  
\*\*

\*\*\*\*\*  
All Rights Reserved Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2023

本ソフトウェア説明書は、ロングレンジリーダライタのファームウェアをアップデートするための情報を記載しています。

ソフトウェアアップデートを行う前に、必ずお読みください。

■本ソフトウェアアップデート説明書の構成

1. 適用版数
2. 機能変更点
3. アップデートの準備
4. アップデート方法
5. アップデート確認方法
6. アップデート後におこなっていただくこと

---

1. 適用版数

適用対象版数 : V10L19 以前

適用後版数 : V10L20

---

2. 機能変更点

- ・ユーティリティの利用が Microsoft Edge および Google Chrome で可能となります。

注) 1. 本アップデートは Microsoft Edge および Google Chrome でユーティリティを使用される方に有効なものです。引き続き Internet Explorer をお使いの場合は、本アップデートの適用は不要です。

2. Internet Explorer は Microsoft 社のサポートが終了しております。

そのため、現在 Internet Explorer をお使いのお客様は、早期に Microsoft Edge または、Google Chrome への切り替えを推奨いたします。

---

3. アップデートの準備

ファームウェアをアップデートする前に、必ず以下の作業をお願いします。

準備 1 : 設定ファイルのバックアップ取得

■設定内容を変更されていないお客様は、この処理は不要ですので、準備 2 のみをおこなってください。

Internet Explorer または、Microsoft Edge の IE モードで、ユーティリティにログイン (初期管理者 ID : tagfront) し、機能メニューより「情報設定/取得」を選び、「LAN 情報設定」、「情報設定」、「OS サービス」の各設定ファイルを取得してください。

注) ユーティリティの操作の詳細については、「ユーティリティ操作説明書」を参照してください。

準備 2 : ファームウェアアップデートファイルの準備

ダウンロードした zip ファイルを解凍し、展開されたフォルダ

「 ロングレンジリーダライタ\_アップデートファイル\_V10L20」配下にある「F5FVLO\_CMUPDATE.cab」を準備します。

注) ファイル名を変更しないでください。また、ファイル名の大文字小文字も変更しないでください。

---

4. アップデート方法

次の手順にしたがって、アップデートを行ってください。

アップデート中は AC アダプタを抜かないでください。

手順 1 : ユーティリティにログインし、機能メニューの「ソフトウェアアップデート」を選び、「参照」をクリックします。

次に、上記3項で準備した「F5FVLO\_CMUPDATE.cab」の格納先を指定します。

手順2: 「アップデート」をクリックにて実行確認画面を表示後、画面に「アップロード中です」と表示  
(リーダライタにアップデートファイル(F5FVLO\_CMUPDATE.cab)が転送)されます。

なお、ファームウェアのアップデート処理中は、リーダライタのLEDがブルーになります。

手順3: リーダライタのLEDがグリーン(アップデート終了)になることを確認します。

---

## 5. アップデート確認方法

次の手順に従って、アップデートが正しく行われたことを確認してください。

手順1: ブラウザを全て終了させます。

注) ブラウザを終了させないで、この処理をおこなった場合には、ユーティリティの動作が異常になる場合があります。

手順2: Microsoft Edge または、Google Chrome を起動し、アドレスバーにリーダライタ設定のアドレス  
(工場出荷設定の場合は、「http://192.168.1.1」)を入力してユーティリティ機能にアクセスします。

注) 192.168.1.1は、お客様のお使いのリーダライタのIPアドレスを指定してください。

手順3: ユーティリティにログインし、画面に表示されている「ソフトウェアバージョン」が「V10L20」であることを確認します。

バージョンが「V10L20」の場合は、アップデートが正常におこなわれています。

「V10L20」以外の場合は、アップデートが失敗しているため、ネットワーク環境等に問題ないか確認  
いただき、再度4項のアップデートを行ってください。

手順4: 「情報設定」、「情報設定」、「OSサービス」の設定内容を変更して運用された場合は、6項の手順に  
従って設定ファイルの更新をお願いします。

変更されていないお客様は以上でアップデート作業は完了となりますので、ブラウザを終了させて  
ください。

---

## 6. アップデート後におこなっていただくこと

設定内容を変更されていないお客様は、この処理は不要です。

手順1: ユーティリティの機能メニューの「情報設定/取得」を選び、変更されている 設定ファイルを取得して  
ください。

手順2: 3項の準備1で取得した設定ファイルを参照し、手順1で取得した 設定ファイルを変更してください。

手順3: 変更したファイルを使って、「情報設定/取得」より情報設定を行ってください。

以上でアップデート作業は完了となりますので、ブラウザを終了させてください。

---

アップデートでお困りの場合は、以下の窓口までご連絡ください。

富士通フロンテック株式会社 営業本部 流通営業統括部 第二営業部

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地

TEL: 042-377-0445 (平日: 9:00~17:00)