

ドライバーを削除する場合

登録してある全ドライバーのデータ[※6]をスマートフォンの本体[内蔵ストレージ]もしくは[SDカード]に[保存]/[読 込] ができます。複数のスマートフォンに同じデータを展開して使用することが可能です。保存したドライバーリストのデータ を別のスマートフォンの同フォルダに、ファイルマネージャーアプリなどでコピーしたのち[読込]によりアプリに取り込みます。



変更したいドライバーの名前を 変更したい項目を変更したら 削除したいドライバーの名前を タップし、[変更]を選択します。[OK]をタップすると更新されます。タップし、[削除]を選択します。 編集したいドライバー名を選択してくださ 確認ダイアログが表示されます。 [OK] をタップすると削除されます。 00000001 富士通太郎さんを削 除します 変更削除

保存/読込

 \bigtriangleup

▲ドライバー ID を削除すると、 そのドライバーのログも削除されます。

ための指標となる基準値です。各ドライバーの脈波情報 から算出しています。基準値を改めてとり直したいときは、 [眠気レベル基準値のリセット]ボタンをタップすると初期化 され、とり直すことができます。

ログの参照

参照したい日付を選択し、[OK]をタップします。

※3ヶ月前~本日までの範囲を指定できます。

.

■ドライバーの情報 [※5]を変更する場合

ログとして保存されている眠気レベルと時刻データを参照することができます。

メニューアイコンをタップし、 [ログビューワ]を選択します。



参照したいドライバーをタップします。

식

FEELythm

00000001

富士通太郎

00000002

富士通一郎

0000003

富士通二郎 00000004

富十诵三郎

FEELythm 2015年3月 8 9 10 11 12 13 14 ∽ \bigtriangleup \equiv \forall

参照したい時間帯をタップします。

ログが表示されます。



ドライバーID:00000019 日時:2015年03月07日 眠気レベル 開始時刻 ~ 完了時刻 15:56:46 ~ 16:02:49 覚醒 眠気予兆 16:02:49~16:03:05 $16:03:05 \sim 16:03:09$ 賞醒 16:03:09 ~ 16:03:12 眠氨予兆 眠気予兆 16:03:22~16:03:26 16:03:26 ~ 16:28:31 覚醒

前後の日付に移動できます。



本メール通知機能は、ドライバーが眠気を検知した際、Google アカウントのGmailを利用して、任意のメールアドレスにドライバー IDと眠気検知時刻を送信する機能です。 ※本機能を設定をするには、Googleのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、Googleのアカウントを作成する必要があります ※送信元のメールアドレスとして Gmail 以外のメールアドレスを設定することはできません

■ Google アカウント登録(送信元メールアドレスの登録)



			沒定情報の保仔 / 読込
■テストメールによる確認	設定した送信先メールアドレス宛に 下記のテストメールが届きます。	動作設定情報 [※8]をスマートフォンの 複数のスマートフォンに同じデータを展開し ンの同フォルダ [※9] に、ファイルマネー	D本体 [内蔵ストレージ] もしくは [SD カード] に [保存]/[読込] ができます。 して使用することが可能です。保存した動作設定情報のデータを別のスマートフォ -ジャーアプリなどでコピーしたのち [読込] によりアプリに取り込みます。
[メール設定 [テストメール送信] メニューの [テストメール送信に成功すると 下記のダイアログが表示されます。 メール設定 Googleアカウント登録 未設定 送信たメールアドレス登録 未設定 デストメール送信しまし た。正常に受信できたかどう か確認してください oK デストメール送信ができなかった場合、 対処法については「こんなときは」をご 読込 リセット 作成日時: 2015,04.22(水)	FECUJTANA (Constraint) FEELythm テストメール FEELythm テストメール	[保存 / 読込]を選択します。 メール&定 Google7カウント登録 未設定 対応に開発 な存 な存	************************************
設定値のリセット [動作設定]1~7の各項目の設定情報の設定値を 全てリセットし初期値に戻します。	こんれ ■イヤークリップセンサーのセンシングレ ・レベル0(全くセンシングできていない →正しい装着方法など、『FEEL	SD カード:/storage/sdcard1/Android/dat GD カード:/storage/sdcard1/Android/dat 保存ファイル名はともに「FEELythm_SettingInfo_YY) (西暦 ベルが良好でない ハ:イヤークリップ装着不備など)のとき ythm センサー VE31S100 取扱説明書』	a/com.fujitsu.vehicleict.feelythm/settinginfo a/com.fujitsu.vehicleict.feelythm/settinginfo YMMDD_hhmmss.csvJ 輝月日)(時分秒) ■ イヤークリップ装着不備時の音声通知頻度について ・測定中にイヤークリップ装着不備の状態になった場合の音声通知は、 通知時間間隔設定に従います。
設定情報項目内の [リセット] をタップします。 <mark>メール設定</mark> Googleアカウント登録 未設定 送信先メールアドレス登録 未設定 GOK]をタップすると動作設定項目 の設定値を全て初期値に戻します	のイヤークリップ装着に関する注意事項をご覧ください。 ・レベル 1(かなり低い)、レベル 2(低い)、レベル 3(やや低い)のとき →運転中の車両の揺れ、ドライバーの体の揺れ、などの振動が センシングに影響している可能性があります。 振動を抑えた状態ではセンシングが改善される場合があります。 また、イヤークリップセンサーのケーブルが何かと接触している場合も 影響している可能性がありますので、ケーブルの状態を確認してください。		・測定開始前、停車中にイヤークリップ装着不備の状態になった場合の 音声通知は、1回のみです。
テストメール送信 確認 設定情報 設定値を全てリセットします 保存 いいえ	■メール通知機能のテストメール送信 ・スマホの電波状況が良くない可能性 電波の入りやすい場所で再度実施 ・[メール設定]メニューの[Google 登録]が正しく登録されているか確	言ができない Eがあります。 してください。 アカウント登録] と [送信先メールアドレス 認してください。	
読込 リセット 作成日時: 2015.04.22(水) パージョン情報: 01.15.01.05pm	■メール通知機能のメール法信かでる ・Gmailの保存容量が不足するとメ Gmailアプリなどで不要なメールなど	さない ール送信できなくなります。 ごを削除してください。	FEELythm (VE31S100)Android 専用スマホアプリ FEELythm マニュアル (Web版) 発行日 2017 年 8 月 発行責任 富士通株式会社 〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター ・このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 ・このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および

その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。 ・無断転載を禁じます。