

## 設定模式概觀

當您進入設定模式，如上節所述，《FUNCTION》選單一直會被印出。

<<FUNCTION>>

SAVE&END PANEL MENU1 MENU2 HARDWRE LIST DEFAULT SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT TOF-ADJ

每一功能的用途簡單說明如下表：

表5-1設定功能

功 能	用 途
SAVE&END	離開設定模式且儲存在設定模式中所作的任何改變。
PANEL	指定字型和字距至印表機的操作面板上FONT1和FONT2。你也可以指定一般或高速一般字型列印品質至操作面板的DRAFT。
MENU1和MENU2	指定列印功能至印表機操作面板的MENU1和MENU2。
HARDWRE	改變印表機的硬體選項。
LIST	表列現在選擇的全部選項。
DEFAULT	重設出廠設定至MENU1和MENU2。
SELF-TST	執行自我測試。
HEX-DUMP	十六進位傾印。
V-ALMNT	檢查並校正垂直列印對齊。
TOF-ADJ	設定報表紙頂端。

從《FUNCTION》選單選擇功能：

1. 重覆按MODE使塑膠的列印導引器上的紅色游標位於您需要的功能下方。
2. 按FF劃功能底線（選擇）。如果功能有項目和選項，印表機將印出第一項目和它的選項。PANEL，MENU1，MENU2，HARDWRE和TOF-ADJ功能包含的項目有可選擇的選項。其他的功能沒有項目或選項。

例如，MENU1前三項目和它的選項如下所示。項目用括弧〈 〉表示。

```

<EMULATE>      EMULATE  P1300C
<FONT  >
COUR 10  POSTER  COMPS  BOLDICE  PICA 10  COURIER  OCR-A  BOLDEN  BOLDEN1
<QUALITY>      LETTER  EXPERT  DRAFT  ET-DRAFT
<PITCH  >
1.5CPI  3 CPI  5 CPI  6 CPI  10 CPI  12 CPI  15 CPI  17 CPI  18 CPI  20 CPI  PROF SP
    
```

從〈item〉選單選擇一選項：

1. 重覆按MODE使塑膠的列印導紙器上的紅色游標位於您須要的選項下方。
2. 按FF劃選項底線（選擇）。印表機將列印下一項目和它的選項。
3. 在選擇您需要的全部選項後，按ONLINE再列印《FUNCTION》選單。

對每一項目，選項有一短劃底線在現在內定選項下方（選項現在儲存在印表機的永久記憶體中）。在前述例子中，內定選項為：EPSON LQ-2550C模擬，Courier10字型，letter列印品質。