

■一般規格				
型號		ScanSnap iX100		
掃描器類型		CDF(連續進紙),單面進紙雙向紙張通道 (直接進紙通道、U型通道)		
掃描模式		彩色、灰階、黑白、自動(彩色/灰階/黑白檢測)		
影像感應器		CIS (接觸式影像感應器)x1		
光源		3 色 LED (紅/綠/藍)		
光學解析度		600 dpi		
自動模式(預設)*2 普通模式(150 dpi) 精細模式(200 dpi) 超精細模式(300 dpi)		- 5.2 秒/頁		
	最佳模式 (600 dpi)	20.4 秒/頁		
文件大小*3	普通模式	A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、Legal 與自訂紙張大小(最大尺寸: 216 x 360 mm, 最小尺寸: 25.4 x 25.4 mm / 自動識別紙張大小		
	普通模式 (使用文件護套) 長百掃描 *4	使用文件護套可以掃描 A3、B4、double letter 和 相片,以及上面所列的文件尺寸。 最大尺寸: 216 x 863 mm (300 dpi 或以下)		
紙張重量(厚度)		●52.3 到 80 g/m² (U 型進紙通道) ●名片 直向或横向(直接進紙通道) 非凸字: 0.76 mm 或以下 凸字: 0.76 + 0.48 mm (符合 ISO7810)		
紙張設定		正面朝上		
連續掃描		260 頁 (A4、彩色、單面、300 dpi、以電池供電運作) *5		
介面 *6		USB 2.0 (相容 USB 1.1)		
電源		鋰電池 (3.7 V / 720 mAh)		
電源需求		5 V / 0.5 A (x 1 連接埠)		
耗電功率 *7		操作期間: 4.7 W 或以下 休眠模式期間: 2.2 W 或以下 自動待機(關閉)模式期間: 低於 0.5 W		
操作環境		温度:5到35℃ 相對濕度:20到80%(非冷凝)		
尺寸(長 x 寬 x 高) **		273 x 47.5 x 36 mm		
裝置重量		400 g		
環保標準		符合 ENERGY STAR® / RoHS		
多頁進紙檢測		無		
驅動程式		ScanSnap 專用驅動程式 ●Windows®: 不支援 TWAIN / ISIS™ ●Mac OS: 不支援 TWAIN		

**1 根據所使用的系統環境·掃描速度可能有所不同。掃描速度是指在預先進紙並按下 [掃描] 按鈕之後、從「開始進紙」到「完成輸出文件」的時間。如果是從「按下掃描按鈕」開始計算,則必須加上暖機時間。●應機時間:從備妥狀態:低於 2 秒 / 從進紙槽蓋子期開狀態:低於 3 秒 * 2 测量 長魚 148 mm 左右或以下的文件將以「超精細模点」進行排描、而其他文件則或以「精油樂石,提行排描、而其他文件則或以「精油樂石,進行排描、而其他文件則可以下精也與定,排描 * 3 卷 公求海描 A 3 · B 4 或 Double letter 尺寸的图量 文件時,每自動結合兩個發賣。只有在文字或圖片跨越兩個頁面時,才會自動結合影像 * * 4 IX100 能夠掃描長度超過 A 4 尺寸的文件 · 除了「最佳模式」外,其他模式均可使用此功能。 * 5 當裝置充滿電力並透過 Wi-Fi 連接至電腦時所掃描的文件頁數:滑描的文件頁數會因使用的系統環境,使用方法以及多次充電而改變。 * 6 又有使用產品隨附的 USB 纖線,才能保證配備 USB 3.0 的電腦能以 USB 2.0 運作。 * 7 使用電池運作時。 * 8 萬進紙槽關閉時。

■ 軟體

	Windows®	Mac OS
驅動程式 *1	ScanSnap Manager V6.3 (不支援 TWAIN / ISIS™)	ScanSnap Manager V6.3 (不支援 TWAIN)
	ScanSnap Organizer V5.2	ScanSnap Organizer V1.1
	CardMinder™ V5.2	CardMinder™ V5.2
應用程式	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0
	Scan to Microsoft® SharePoint®	-

^{*1} TWAIN 或 ISIS™ 應用程式無法直接使用。

●入門指南 ●Set-up DVD-ROM ●USB 纜線

■ 耗材

— 4013		
描述	部件號碼	備註
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝用於清潔滾輪
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包 (24 張) 用於清潔滾輪

■ ScanSnap iX100 的系統需求

Windows®

相容的作業系統		Windows® 8 / 8.1 (32 位元版/64 位元版)	Windows® 7 (32 位元版/64 位元版)*1	Windows Vista™ (32 位元版/64 位元版)*2	
	ScanSnap Manager V6.3	支援	支援	支援	
驅劉任式/ 應用程式 *3	ScanSnap Organizer V5.2	支援	支援	支援	
	CardMinder™ V5.2	支援	支援	支援	
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支援	支援	支援	
	Scan to Microsoft SharePoint	支援	支援	支援	
	CPU *5	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上			
	記憶體 *5	4 GB 或以上			
硬體需求**	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上	800 x 600 像素或以上		
	硬碟空間 *6	2,690 MB 或以上的可用硬碟空間			
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝			
	USB 連接埠*5*7	USB 2.0 / USB 1.1			

*1 需要 Service Pack 1 或更新版本。*2 需要 Service Pack 2 或更新版本。*4 如需最新支援資訊,請參閱 ScanSnap 首 頁 *4 若連接的電腦不符合此需求。ScanSnap 裝置可能無法正常運作。*5 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求,掃描速度可能會下降。*6 如果系統中並未安裝 Microsoft .NET Frimework 3.5 SPI · Microsoft .NET Service .* *7 富 ScanSnap 連接 至 USB 3.0 連接埠時,此連接埠將以 USB 2.0 連接埠運作。*根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定,系統需求可能

相容的作業系統		OS X v10.9 *1	OS X v10.8 *2	Mac OS X v10.7 *3
驅動程式/應用程式	ScanSnap Manager V6.3	支援	支援	支援
	ScanSnap Organizer V1.1	支援	支援	支援
	CardMinder™ V5.2	支援	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支援	支援	支援
硬體需求*5	CPU*6	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上		
	記憶體 *6	4 GB 或以上		
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上		
	硬碟空間	1,930 MB 或以上的可用硬碟空間		
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝		
	USB 連接埠*6*7	USB 2.0 / USB 1.1		

*1 建議 OS X v10.9.1 或以上。*2 建議 OS X v10.8.5。*3 建議 Mac OS X v10.7.5。*4 如需最新支援資訊, 請參問

■選購品

■ 及 3 円 口				
描述	部件號碼	備註		
	PA03010-6571 美國、加拿大及台灣			
	PA03010-6581 歐洲、中東、非洲、英國			
	PA03010-6591 中國			
電源供應器	PA03010-6601 韓國	依據您購買 ScanSnap 的地點所在國家及 ScanSnap 的規格,電源供應器可能不同。		
	PA03010-6611 澳洲			
	PA03010-6621 印度			
	PA03010-6631 巴西			
ScanSnap iX100 攜行袋 *1	PA03688-0001	EE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
ScanSnap iX100 軟攜行袋 *1	PA03688-0011	用於 ScanSnap iX100		
ScanSnap 文件護套 *2	PA03360-0013	5 個文件護套 用於 ScanSnap iX500、iX100、S1500、 S1500M、S1100i、S1100		

*1 此產品專為存放和攜帶 ScanSnap iX100 而設計。請注意:本產品不保證可承受強烈的衝擊和外部壓力而不受損。 本2 值管 ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次海省 但可能會因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次海省 但可能會因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次海省 但可能自因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套用於掃描重量在 127 g/m² 或以下的書面文件,並可掃描最大 216 x 297 mm 的對擢文件。

根據適用的著作權法和其他法律規定,本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時,ScanSnap使用者必須遵守當地所有適用的法規(包括但不限於著作權法)。



PFU LIMITED (富士通公司) 確定本產品符合 ENERGY STAR® 的節能準則。ENERGY STAR® 是美國的註冊商標。

關於 ScanSnap 的資訊,請瀏覽我們的網站:http://scansnap.fujitsu.com/

⚠ 安全注意事項

安全注意事項,並按照指示使用本裝置。 以免引發觸電、火災或使本產品受損

使用本產品之前,請務必仔細閱讀所有 請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或油煙之處,

©2014 PFU LIMITED Printed in some country 2014.09 U-158 AMN 50K1





ScanSnap iX100

簡單、快速、輕巧。 按一下,即可製作 PDF 文件!



▶無需手動切換 Wi-Fi 模式

▶ 以電池運作無需連接電源線

▶ 雙掃描 一 同時掃描 2 份小尺寸文件

▶ 自動結合 2 個跨頁

隨附軟體

► CardMinder (Win / Mac)

shaping tomorrow with you





釋放生產力

世界最輕量的小尺寸機身*

iX100 重量僅 400g, 而且配有內建電池與 Wi-Fi 連線功能。小尺寸 與輕量的機身讓使用者旅行或外出時便於攜帶。

★根據 PFU LIMITED 針對內建電池與 Wi-Fi 連線功能之 A4 進紙類型掃描器所做的調查。 (截至2014年4月1日)

同級產品中最快速的行動掃描器*

iX100 配有內建電池及 Wi-Fi 連線功能, 是最快速 A4 進紙掃描器 其最快能以 5.2 秒/頁的速度、300 dpi 的解析度快速掃描彩色 A4 文件。

★根據 PFU LIMITED 針對內建電池與 Wi-Fi 連線功能之 A4 進紙類型掃描器所做的調查。

以電池運作無需連接電源線

iX100 無需電源線即可掃描,因此在無電源可用或電源有限時亦可 使用。這款掃描器讓您在有需要時,隨時皆可使用。

掃描塑膠卡及其他各種文件類型*

除了標準紙張類型之外, iX100 可 掃描塑膠卡,例如各種會員卡。

*ISO 7810 卡片類型 (包含凸字卡)



兩種可選擇的進紙通道

依據要掃描的文件, iX100 有兩種進紙的 方式。


●直接進紙通道

最適合掃描明信片、照片、名片、塑膠卡*, ScanSnap 文件護套(選購品)及一般辦公室 紙張

*適用於標準 ISO 7810 ID-1 卡片類型。

●U 型進紙通道

最適合掃描一般辦公室紙張,無需額外的空 間供文件輸出使用。



進紙導板

利用「快捷功能表」快速且彈性地 應用掃描的資料

使用者只需在掃描文件後出現的「快捷功能表」中選擇想要執行 的功能。iX100的「快捷功能表」適合所有人,即使是初次使用者!

快捷功能表 (Windows®)



快捷功能表 (Mac OS)




連續進紙(CDF功能)

連續進紙功能可藉由偵測紙張進入 iX100 及離開 iX100,讓您逐一插入紙張,無需按任何額外的按鈕。

●使用 CDF 功能掃描雙面文件







iX100 將開始掃描該頁面的 正面。



該頁面從掃描器頂部出紙, 進紙通道設定為U型進紙位置。



只需重新插入相同的頁面 (出紙時正面朝下),無需按 [掃描] 按鈕即可開始順暢地 掃描另一面



掃描完您的文件之後,再次 按下 [掃描] 按鈕結束掃描並將 資料轉換為 PDF 影像檔案。





文件輕鬆連結至雲端服務

不費吹灰之力,就能輕鬆掃描到 Evernote、Google Docs、Salesforce、 SugarSync 和 Dropbox,以便隨時隨地從電腦、平板電腦或智慧型手

●ScanSnap Folder 簡介 [Windows®]

ScanSnap folder 已在 Windows 作業系統中建立 當您在檔案附件選擇對話 框中選擇 ScanSnap folder 時,即可直接掃描至 ScanSnap folder。如此一 來,無需事先將資料儲存 於電腦,作業將更流暢有 效率。



電腦

ScanSnap

無需手動切換 Wi-Fi 模式, 隨時隨 地皆可輕鬆掃描

ScanSnap iX100 配備內建 Wi-Fi,可自動偵測及切換至家中、辦公 室或外出時的網路環境。您只需在一開始時做好設定,iX100 即可 直接無線掃描至任何平台,即使是在沒有 Wi-Fi 網路的環境。

- ●家中:透過家中路由器的網路基地台連線
- ●辦公室中:透過 IEEE802.1X(網路裝置驗證)連線至安全的 Wi-Fi
- ●外出時:透過直接連接模式連接(不需要網路基地台)



可快速製作數位文件的新功能

●雙掃描 一 同時掃描 2 份小尺寸文件

利用此新功能,您可以同時掃 描 2 份小尺寸文件, 例如名片 及收據。只需將文件連續插入 進紙口,即可大幅縮短您的掃 描時間並提升效率。

●自動結合 2 個跨頁

即使文件尺寸大於 A4 亦可掃 描,無需額外的動作。只需將 大尺寸文件對折, iX100 將在 掃描後自動結合橫跨兩個頁 面的圖片或圖表。



自動化功能提供輕鬆的掃描

iX100 具備一組強大的影像處理功能,包括自動歪斜校正、自動方向 辨識及自動顏色檢測。這些功能可免除掃描前的作業,例如多餘的 頁面排序及變更掃描設定,因此能以最輕鬆的方式掃描文件。

有效地整理掃描後的名片資料

名片管理軟體

CardMinder™ V5.2 [Windows®]

CardMinder[™] V5.2 [Mac 0S]

- ●將您收集的名片掃描成為容易瀏覽的數位名片夾。
- ●將掃描後的名片資料匯入 Excel、Outlook、Address Book (Mac OS) 及其他資料庫程式以快速參照及應用。

產生 Microsoft® Word、Excel®、 PowerPoint® 檔案

頂級 OCR 引擎

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 [Windows®] ABBYY FineReader for ScanSnap[™] 5.0 [Mac OS]

順利地將紙張文件轉換為 Word、Excel® 和 PowerPoint® 文件。

★Mac OS 僅可使用 Microsoft® Word 和 Excel® *所產生的影像和文字可能會與原稿不同。

攜行袋(選購品)

兩款便利的攜行袋可供 iX100 使用。 (請參閱下一頁「選購品」下方的免 責聲明。)



ScanSnap iX100 軟攜行袋