ソフトウェアのアップデート

IP-90 シリーズのソフトウェアのアップデート手順を記載します。 ダウンロードした最新ソフトウェアを以下の手順でアップデート対象装置に適用します。

## アップデート手順

- (1) アップデート対象装置にアクセス
   Web ブラウザからアップデート対象となる IP-90 シリーズ(IP-90)の Web 画面にアクセスします。
   ※ここではアップデート対象装置の IP アドレスを 10.0.0.1 として説明します。
   以降、お客様の運用に合わせた IP アドレスに読み替えてください。
   Web ブラウザのアドレスバーに、http://10.0.0.1 を入力してアクセスします。
- (2) インストール画面表示

Web ブラウザ画面左側のフレームにある<u>インストール</u>をクリックすると、ブラウザ 右側のフレームにインストール画面(インストール等)が表示されます。

€IP-90 – Internet Explorer					_ 8 ×
🚱 💿 🔻 🥖 http://10.0.0.1/		오토 🎸 🏉 IP-90	×		☆ ☆ 🔅
English		IP-90 EN	CODER		
共通 エンコーダー	デコーダー			運用データ1: data1 ソ	フトウェア: V01L001
共通	インストール				
運用データ	- ソフトウェア				
<ul> <li>データ複写</li> </ul>	現在のソフトウェア版数	V01L001C16			
セットアップ <ul> <li>基本情報</li> <li>タイムゾーン/サーバ</li> </ul>	インストールファイル		参照	-	
<ul> <li>・データポート</li> <li>・音声通話</li> <li>・ SNMP</li> </ul>	インストール				
情報表示	_運用データ				
<ul> <li>動FFARE</li> <li>アラーム情報</li> </ul>	全運用データの復元ファイル		参照		
<ul> <li>ログ情報</li> <li>統計情報</li> </ul>	全運用データの復元				
メノテナンス <ul> <li>         ・         ・         <u>時刻表示/設定</u> </li> </ul>	全運用データの退避				
• <u>インストール</u> 	全運用データの消去				
					$\checkmark$
				All Rights Reserved, Copyright(C) FL	JUITSU LIMITED 2011
					🔍 100% 👻 //.

(3) ソフトウェア選択

参照... ボタンをクリックしてダウンロードした最新ソフトウェアを選択します。

(4) アップデート開始

インストール ボタンをクリック後、下記ウインドウが表示されますので、「OK」 ボタンをクリックすることでインストールを開始します。インストールが終了する と本装置が再起動されます。

Web ページからのメッセージ	×				
? ソフトウェアアップデートを行います。実行完了後、自動的にリブートしますが、よろ しいですか?					
() びK キャンセル					

(5) 起動確認

Web ブラウザから、本装置のセットアップ画面を表示させることにより、新しいソフ トウェアのインストールと起動を確認してください。

⚠注意

インストール中に、電源 OFF や REBOOT ボタンの押下などを行わないでください。 本装置が起動しなくなる恐れがあります。