

# Fujitsu 點矩陣印表機-設定模式說明

目的：透過印表機上按鍵的操作，進入印表機內部設定，依其需求設定不同的使用環境。


步驟：依據不同機種，提供不同的操作步驟(如下列所示)。

依機種分類：

1. DL1150/1250英文機
2. DL3300/3400英文機
3. DL3680中文機
4. DL3700/3800/3700PRO/3800PRO 英文機
5. DL3800 Pro中文機
6. DL3750+/3850+中文機
7. DL3750+/3850+英文機
8. DL6400Pro/6600Pro英文機
9. DL6400中文機

## DL1150/1250英文機

1. 載入連續報表紙。
2. 同時按下【MENU SELECT】與【FONT SELECT】鍵，直到印表機發出嗶聲。
3. 進入設定模式後，印表機導紙器(色帶罩)上紅色標誌會停在 SAVE&END 下方。
4. 完成所有設定，將紅色標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。
5. 離開設定模式後，ONLINE燈重新亮起。




***** OFFLINE SETUP MODE *****		
BUTTON	ACTION on <<FUNCTION>> menu	ACTION on <ITEM> menu
ONLINE	Reprint <<FUNCTION>> menu	Select option & return to <<FUNCTION>> menu
MENU	Select function	Select option & print next item
FONT	Select function	Select option & print previous item
LF/FF	Move cursor to next function	Move cursor to next option

- A. 【MENU SELECT】 → 選擇功能。
- B. 【LF/EF】 → 印表機導紙器(色帶罩)上，紅色游標向右移動
- C. 【ONLINE】 鍵，回到《主功能表》選單。

# DL3300/3400英文機


1. 載入連續報表紙。
2. 關閉印表機電源，按下【MODE】鍵同時打開印表機電源，直到印字頭動作再放開【MODE】鍵。
3. 進入設定模式後，印表機導紙器(色帶罩)上紅色標誌會停在 SAVE&END 下方。
4. 完成所有設定，將紅色標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。



- A. 【F F】 or 【L F】 → 執行選擇功能。
- B. 【MODE】 → 選擇選項。
- C. 【ONLINE】 → 回到《主功能表》選單。

# DL3680中文機


1. 載入連續報表紙。
2. 關閉印表機電源，按下【MODE】鍵同時打開印表機電源，直到印字頭動作再放開【MODE】鍵。
3. 進入設定模式後，印表機導紙器(色帶罩)上紅色標誌會停在 SAVE&END 下方。
4. 完成所有設定，將紅色標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。



- A. 【F F】 or 【L F】 → 執行選擇功能。
- B. 【MODE】 → 選擇選項。
- C. 【ONLINE】 → 回到《主功能表》選單。

# DL3700/3800/3700PRO/3800PRO 英文機

1. 載入連續報表紙。
2. 按【ONLINE】，使印表機進入離線狀態，ONLINE燈熄滅。
3. 同時按下【FONT】與【MENU】鍵，直到印表機發出嗶聲。
4. 進入設定模式後，印表機導紙器(色帶罩)上紅色標誌會停在 SAVE&END 下方。
5. 完成所有設定，將紅色標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。
6. 離開設定模式後，ONLINE燈重新亮起。




BUTTON	ACTION on <<FUNCTION>> menu	ACTION on <ITEM> menu
ONLINE	Reprint <<FUNCTION>> menu	Select option & return to <<FUNCTION>> menu
FONT	Select function	Select option & print next item
MENU	Select function	Select option & print previous item
LOCK	Move cursor to next function	Move cursor to next option

- A. 【LOCK】→印表機導紙器(色帶罩)上，紅色游標向右移動。
- B. 【FONT】→選擇選項。
- C. 【ONLINE】鍵，回到《主功能表》選單。

# DL3800 Pro中文機

1. 載入連續報表紙。
2. 按【連線】，使印表機進入離線狀態，ONLINE燈熄滅。
3. 同時按下【內碼】與【速度】鍵，直到印表機發出嗶聲。
4. 進入設定模式後，印表機導紙器(色帶罩)上紅色標誌會停在 SAVE&END 下方。
5. 完成所有設定，將紅色標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。
6. 離開設定模式後，ONLINE燈重新亮起。




按鍵	功 能
字體	移動至下一個項目
內碼	移動至上一個項目
速度	選擇此選項 (下)
連線	重印主功能表
跳行/頁	選擇此選項 (上)

- 【字體】→印表機導紙器(色帶罩)上，紅色游標向右移動。  
【內碼】→使紅色游標向左移動。
- 【速度】鍵選擇選項。
- 【連線】回到《主功能表》選單。

## DL3750+/3850+中文機


- 載入連續報表紙。
- 按【連線】，使印表機進入離線狀態，ONLINE燈熄滅。
- 同時按下【連線】與【撕紙】鍵，直到印表機發出嗶聲。
- 進入設定模式後，印表機導紙器(色帶罩)上**紅色標誌**會停在 SAVE&END 下方。
- 完成所有設定，將**紅色標誌**停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。
- 離開設定模式後，ONLINE燈重新亮起。



- 【進/退紙】→印表機導紙器(色帶罩)上，紅色游標向右移動  
【跳行/跳頁】→使紅色游標向左移動。
- 【速度】鍵選擇選項。
- 【連線】鍵，回到《主功能表》選單。

# DI3750+/3850+英文機

1. 載入連續報表紙。
2. 按【ONLINE】，使印表機進入離線狀態，ONLINE燈熄滅。
3. 同時按下【TEAR OFF】與【ONLINE】鍵，直到印表機發出嗶聲。
4. 進入設定模式後，印表機導紙器(色帶罩)上紅色標誌會停在 SAVE&END 下方。
5. 完成所有設定，將紅色標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。
6. 離開設定模式後，ONLINE燈重新亮起。




*** OFFLINE SETUP MODE ***		
BUTTON	ACTION on <<FUNCTION>> menu	ACTION on <ITEM> menu
ONLINE	Reprint <<FUNCTION>> menu	Select option & return to <<FUNCTION>> menu
MENU	Select function	Select option & print next item
TEAROFF	Select function	Select option & print previous item
LOAD	Move cursor to the right	Move cursor right to the next option
LF/FF	Move cursor to the left	Move cursor left to the previous option

- A. 【LF/FF】 →印表機導紙器(色帶罩)上，紅色游標向左移動  
【LOAD】 →使紅色游標向右移動。
- B. 【MENU】鍵選擇選項。
- C. 【ONLINE】鍵，回到《主功能表》選單。

# DL6400Pro/6600Pro英文機

1. 載入連續報表紙。
2. 按【ONLINE】，使印表機進入離線狀態，ONLINE燈熄滅。
3. 同時按下【FONT】與【MENU】鍵，直到印表機發出嗶聲。
4. 進入設定模式後，印表機印字頭上黃色三角標誌會停在 SAVE&END 下方。
5. 完成所有設定，將黃色三角標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。
6. 離開設定模式後，ONLINE燈重新亮起。




BUTTON	ACTION on <<FUNCTION>> menu	ACTION on <ITEM> menu
ONLINE	Reprint <<FUNCTION>> menu	Select option & return to <<FUNCTION>> menu
FONT	Select function	Select option & print next item
MENU	Select function	Select option & print previous item
LOCK	Move head to next function	Move head to next option

- 【FONT】→選擇功能
- 【LOCK】→使黃色三角標誌向右移動。
- 【ONLINE】回到《主功能表》選單。  
使紅色游標向右移動。

## DL6400中文機

- 載入連續報表紙。
- 按【連線】，使印表機進入離線狀態，ONLINE燈熄滅。
- 同時按下【內碼】與【速度】鍵，直到印表機發出嗶聲。
- 進入設定模式後，印表機印字頭上黃色三角標誌會停在 SAVE&END 下方。
- 完成所有設定，將黃色三角標誌停在 SAVE&END 下方，選擇此功能，儲存後離開。
- 離開設定模式後，ONLINE燈重新亮起。



按鍵	功 能
字體	移動至下一個項目
內碼	移動至上一個項目↵
速度	選擇此選項 (下)
連線	重印主功能表↵
跳行/頁	選擇此選項 (上)↵

- 【速度】→執行選擇功能
- 【字體】→使黃色三角標誌向右移動。
- 【ONLINE】回到《主功能表》選單。